

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Selectarea modului

TSE 3003 – Selectarea modului



Lite-Mode → Standard-Mode :

Aționați tasta ON-/ Enter.

Aționați tasta funcțională.

Aționați de 2 ori tasta 2 (Punct de meniu [Standard-Mode]).

Aționați tasta ON-/ Enter.

Introduceți codul dumneavoastră de deschidere.

Introduceți codul din 4 cifre 3195.

Aționați tasta ON-/ Enter.

Pentru trecerea la Standard-Mode este necesară o nouă confirmare a setării prin intermediul tastei ON-/Enter.

Standard-Mode → Lite-Mode :

Aționați tasta ON-/ Enter.

Aționați tasta funcțională.

Prin intermediul tastelor 1 și 2, selectați punctul de meniu [Administrator].

Aționați tasta ON-/ Enter.

Prin intermediul tastelor 1 și 2, selectați subpunctul de meniu [Lite-Mode].

Introduceți codul dumneavoastră valabil de administrator.

Introduceți codul de 4 cifre 7293.

Aționați tasta ON-/ Enter.

Pentru trecerea la Lite-Mode este necesară o nouă confirmare a setării prin intermediul tastei ON-/Enter.

Atenție !

La trecerea sistemului de închidere din Standard-Mode în Lite-Mode, toate setările extinse, ca de exemplu utilizator, calendar, comutator temporizat , sunt resetate (șterse!). În acest caz, primele 6 cifre ale codului de administrator sunt reprezentate de codul normal de utilizator ca urmare a faptului că în Lite-Mode este posibilă programarea numai a unui cod din 6 cifre.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005