

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Modusvalg

TSE 3003 – Modusvalg



Lite mode → Standard mode :

Tryk på ON-/ ENTER-tasten.
Tryk på FUNCTION-tasten.
Tryk 2 gange på tasten 2 (menupunkt [Standard Mode]).
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.
Indtast Deres adgangskode.
Indtast den 4-cifrede kode 3195.
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.
Til omstilling til Standard Mode skal indstillingen endnu en gang bekræftes med ON-/ENTER-tasten.

Standard mode → Lite mode :

Tryk på ON-/ ENTER-tasten.
Tryk på FUNCTION-tasten.
Vælg det ønskede menupunkt med tasterne 1 og 2 [administrator].
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.
Vælg det ønskede menu-underpunkt [Lite Mode] med tasterne 1 og 2.
Indtast Deres gyldige administrator-kode.
Indtast den 4-cifrede kode 7293.
Tryk på ON-/ ENTER-tasten.
Til omstilling til Lite Mode skal indstillingen endnu en gang bekræftes med ON-/ENTER-tasten.

OBS!

Ved omstilling af lukkesystemet fra Standard- til Lite Mode resettes (slettes!) alle udvidede indstillinger som for eksempel bruger, kalender, tidsur! I så fald svarer De første 6 tegn i administrator-koden til den almindelige brugerkode, da der kun kan være een programmeret 6-cifret kode inden for Lite Mode.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005