

TSE 3003



Made in Germany
www.burg-waechter.de

Üzem mód-választás

TSE 3003 – Üzem mód-választás



Lite Mode → Standard Mode :

Nyomja le az ON- /Enter-gombot.

Nyomja le a Function-gombot.

Nyomja le 2-szer a 2-es gombot ([Standard Mode] menüpont).

Nyomja le az ON- /Enter-gombot.

Írja be a saját nyitási kódját.

Adja be a 4-jegyű 3195 kódot.

Nyomja le az ON- /Enter-gombot.

A Standard Mode való átálláshoz a beállítást ismét nyugtáznia kell az ON- /Enter-gommbal.

Standard Mode → Lite Mode :

Nyomja le az ON- /Enter-gombot.

Nyomja le a Function-gombot.

Az 1-es és 2-es gommbal válassza ki az [Administrator] menüpontot.

Nyomja le az ON- /Enter-gombot.

Az 1-es és 2-es gommbal válassza ki a [Lite Mode] menüpontot.

Adja be érvényes adminisztrátor kódját.

Adja be a 4-jegyű 7293 kódot.

Nyomja le az ON- /Enter-gombot.

A Lite Mode való átálláshoz a beállítást ismét nyugtáznia kell az ON- /Enter-gommbal.

Figyelem!

A zárrendszer átállításakor Standard Mode Lite Mode minden bővített beállítás (felhasználó, naptár, kapcsolóóra) nullázásra (törlésre!) kerül. Az adminisztrátor kód első 6 jegyé egyben a normál felhasználói kód is, mivel a Lite Mode csak 6-jegyű kód programozható.



Burg-Wächter KG

Altenhofer Weg 15
D - 58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de
info@burg-waechter.de

Omissions and changes reserved
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'erreurs et de modifications
Errores y modificaciones reservadas
Errori e cambiamenti riservati
Fouten en wijzigingen voorbehouden

BA/A TSE HJW 02/2005