



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG  
protect  
PLUG 2140**



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG  
protect  
PLUG 2140**



BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

BA BURGprotect PLUG 2140 CKO/eba 07/2018

**dk** **Betjenings- og  
monteringsvejledning**

## Language

- de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sv** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- cs** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- et** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Opbygning



Fig. 1

## Leveringsomfang

1x kort vejledning  
1x BURGprotect PLUG 2140

## Produktbeskrivelse

smartBURG plug stikkontakten er en udvidelse af smartBURG alarmsystemet. Den trådløse stikkontakt kan tændes og slukkes via tasten enten manuelt eller fra distancen via app.


## Tekniske oplysninger





Maks. skifteeffekt	2.500 W
Maks. indgangseffekt	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A
Maks. udgangseffekt	AC 220V-250V/50-60Hz
Maks. rækkevidde ude	200 m*
Maks. rækkevidde inde	50 m*
Sendefrekvens	433.05 - 434.79 MHz
Maks. sendeeffekt	10 m W
Maks. arbejdstemperaturområde	-20°C til ca. 50°C
Luftfugtighed	≤90%rh (ikke kondenserende)
Vægt	88.7 g
Dimensioner	102 x 62.5 x 29.7 mm (L x B x H)

\* Den faktiske rækkevidde er afhængig af forholdene på stedet.



## Opret forbindelse til Base

1. Start app'en.
2. Tip på "mere"  og afslutningsvis på "Tilføj komponent" .



3. Scan enhedens QR-kode. Efter scanningen kan du give enheden et vilkårligt navn, f.eks. "stuedør"
4. App'en informerer dig, når enheden er blevet tilføjet til anlægget.
5. Du kan nu forbinde plug'en med en stikkontakt.

Ved aktivering af tasten tændes/slukkes der for enheden.




## Brug

### 1. Manuel tænding/slukning

Tryk på Power/Reset-tasten for at tænde/slukke for stikkontakten manuelt.

### 2. Fjernstyret tænding/slukning

Gør følgende for at tænde/slukke for den trådløse stikkontakt:

Tip på "mere"  i app'en, udvid visningen  hvis du endnu ikke har optaget plug'en i dine favoritter, og tip herefter på "Plug" 

Her kan du hhv. opkalde og fjernstyre enhedens tilstand.

### 3. Reset

Hold tasten nede i min. 10 sekunder for at nulstille enheden. Status-LED'en signalerer reset ved at blinke.

## Korrekt installationssted

Sensorens trådløse signal er stærkt afhængigt af omgivelsesbetingelserne. Metalgenstande, betonlofter, vægge, metalliske ledninger osv. reducerer rækkevidden. Der kan også opstå fejl på grund af andre trådløse sendere og omgivende faktorer.

**VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun fungere så godt, som installation og omgivelser tillader. Detektoren kan vise, men ikke undgå faresituationen.**

Enheden må ikke males, lakeres eller forandres på anden vis.

## Generelle sikkerhedsoplysninger og forsigtighedsforholdsregler

### Forsigtig

Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den ansvarlige godkendelsesmyndighed, kan medføre, at man får frataget sin godkendelse til at bruge enheden.

## Ansvarsbegrænsning

Den foreliggende enhed svarer til teknikken aktuelle stadi på fremstillingstidspunktet.

Vi bestræber os hele tiden på at holde vores varer på den nyeste tekniske stand og manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage tekniske ændringer og redigering/tilpasning af vejledningen uden forudgående varsel.

Vejledningens indhold skal læses grundigt.

Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på grund af forkert betjening eller installation, ukorrekt håndtering, manglende eller forkert vedligeholdelse, manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger eller generelt gældende forhold. Ved korrekt brug, installation og under de angivne betingelser yder den foreliggende enhed de funktioner, som er beskrevet i manualen. Afhængigt af det pågældende, kundespecifikke scenario kan en alarmaktivering ikke garanteres.

## Sikkerhedsoplysninger

Læs vejledningen grundigt igennem. Der overtages intet ansvar for skader, som er opstået på grund af manglende overholdelse. Enheden må udelukkende bruges til det formål, som er angivet i vejledningen.

Enheden skal informere dig i tilfælde af ulykker og have en alarmerende virkning!

Derfor skal du regelmæssigt kontrollere enhedens funktion og batteriniveau for at være godt rustet til den krisesituation, som forhåbentlig aldrig indtræder.

Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, manipulation eller andre påvirkninger kan udløse fejlfunktioner. Installation i nærheden af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige rum er ikke tilladt. Batteridrevne enheder må hverken bruges ved høje temperaturer eller i nærheden af varmekilder eller udsættes for direkte sollys.

Opbevar altid emballage og materiale uden for børns rækkevidde – der er risiko for kvælning. Opbevar vejledningen omhyggeligt.

**VIGTIG OPLYSNING: En placering på et ugunstigt sted kan medføre negativ(e) påvirkning(er) af funktionen/funkterne.**

Hvis du har brug for en EU-overensstemmelseserklæring til denne enhed, bedes du sende en forespørgsel til:  
[info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

## Rengøring

Brug udelukkende minimalt fugtede klude til rengøringen.

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden. Brug ingen let antændelige, kemiske, ætsende, skurende eller skarpe rengøringsmidler.

## Garanti

BURG-WÄCHTER produkter fremstilles i overensstemmelse med det tekniske stade, som gælder på produktionstidspunktet, og under overholdelse af vores kvalitetsstandarder.

Garantien indeholder udelukkende mangler, som påviseligt kan henføres til produktions- eller materialefejl på salgstidspunktet.

Garantien ophører efter to år, yderligere krav er udelukket.

Konstaterede mangler skal meddeles din forhandler skriftligt, herunder original dokumentation for købet og kort beskrivelse af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig tid, træffer garantigiver afgørelse om en eventuel reparation eller en udskiftning.

Opståede mangler og skader, f.eks. på grund af transport, fejlbetjening, ukorrekt brug, slitage osv. er udelukkede fra garantien. Batteriet er ikke dækket af garantien.



## Yderligere tilbehør:

Sirene 2150



Outdoor sirene

Control 2110



Fjernbetjening

Smoke 2050



Røgdetektor

Vibrancy 2020



Vibrationssensor

Motion 2010



PIR-  
bevægelsesdetektor

Contact 2030



Dør- og  
vindueskontakt

Water 2060



Vanddetektor

Keypad 2100



RFID-tastatur

Sæt 2200



1x

Alarmanlæg  
startpakke  
består af:

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Du finder yderligere tilbehør på vores hjemmeside: **www.burg.biz** eller ved at scanne det følgende QR kode link:



## Bortskaffelse af enheden



Vi gør opmærksom på, at således markeret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes hhv. sorteret og separat.

Forhør dig på kommunen eller genbrugsstationen om, hvor der kan afleveres batterier og elskrot.

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at den foreliggende enhed opfylder retningslinjen



2014/53/EU, (RED)  
2014/30/EU, (EMC),  
2011/65/EU (RoHS) og  
lavspændingsdirektivet  
(2014/35/EU).

Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:  
[info@burg.biz](mailto:info@burg.biz).

Ved tekniske spørgsmål vedrørende produktet bedes du læse den udførlige betjeningsvejledning og bemærke FAQ, som du finder på følgende webside: [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via e-mail på:  
[alarm-service@burg.biz@burg.biz](mailto:alarm-service@burg.biz@burg.biz)

## **Kolofon**

Copyright for denne betjeningsvejledning er udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. Enhver mangfoldiggørelse, også på elektroniske databærere, kræver BURG-WÄCHTER KG's skriftlige samtykke. Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. Med forbehold for fejltagelser og tekniske ændringer. Alle nævnte firma- og produktnavne er de pågældende indehaveres varemærkesymboler eller registrerede varemærkesymboler hhv. varemærker.

Tryk- og satsfejl samt tekniske ændringer forbeholdes.